

# INFORMA



## Spraakkiezer

De Informa-spraakkiezer is onderdeel van het inbraakalarm. Via de spraakkiezer worden de voorgeprogrammeerde telefoonnummers gebeld. Vervolgens wordt een vooraf opgenomen spraakbericht afgespeeld met de melding dat er een indringer is waargenomen in uw huis. Via het Informa-systeem kan bijvoorbeeld een vriend of familielid gebeld worden die vlakbij u woont. Die persoon kan dan polshoogte gaan nemen en de politie waarschuwen als dat nodig is.

De berichten die worden afgespeeld, worden opgenomen door de installateur en kunnen worden aangepast op basis van het type huis en de installatie. Een bericht zou bijvoorbeeld kunnen zijn, "Dit is een bericht van het alarmsysteem van iemand uit Plaats" gevolgd door "Het inbraakalarm is geactiveerd". De ontvanger weet dan precies waar het bericht vandaan komt en wat de reden van het alarmbericht is en kan de juiste maatregelen nemen.

Er worden drie telefoonnummers voorgeprogrammeerd. Dit vergroot de kans dat iemand de oproep beantwoordt en het alarmbericht hoort. De huiseigenaar kan ook een

zogenoeten "volg-mij"-nummer programmeren en oproepen ontvangen als hij van huis is, bijvoorbeeld als hij op vakantie is. Dit is met name handig als de huiseigenaar zich op een afgelegen plek bevindt en het mobiele netwerk geen bereik heeft.

De Informa kan eenvoudig worden aangesloten op het paneel van de Accenta Mini dat beschikt over speciale uitgangen voor de communicatie-eenheid. Afhankelijk van het soort alarm, kunnen er drie verschillende alarmberichten worden verzonden (Inbreker, Brand of Nood).

Bij het Optima Compact-systeem kan de Informa worden aangesloten op de sirene-uitgang. In dat geval wordt er één algemeen alarmbericht verstuurd.

De Informa kan ook als onafhankelijke eenheid worden gebruikt voor toepassingen die niet specifiek op inbraak zijn gericht. Bijvoorbeeld voor het detecteren van overstromingen, temperatuur of brand. Hiervoor zijn compatibele triggeringen beschikbaar.

## Kenmerken:

- Tot drie telefoonnummers programmeerbaar.
- Uniek, eenvoudig door de eindgebruiker in te stellen "Volg-mij"-telefoonnummer.
- Bij panelen als de Optima die geen kiezeruitgangen kent, kan de Informa worden gebruikt als een één-kanaals kiezer die wordt getriggert door de sirene-uitgang.
- Voor het opnemen van het locatiebericht zijn 11 seconden beschikbaar. Daarnaast kunnen er drie alarmberichten van elk 3 seconden worden ingesteld.
- De opgenomen berichten en ingestelde telefoonnummers worden opgeslagen in een permanent geheugen zodat ze niet verloren gaan in het geval er een stroomstoring optreedt.
- Instelbaar afspeelvolume.
- De drie triggeringen kunnen worden ingesteld om berichten opeenvolgend of willekeurig te versturen. Elke triggeringang kan worden geconfigureerd om te activeren bij een hoge of lage trigger.
- Uitgebreide testvoorzieningen.
- Eenvoudige installatie dankzij bijgeleverd telefoonsnoer.
- De laatst-getriggerte ingang wordt opgeslagen in het geheugen.
- Kan als afzonderlijke eenheid worden gebruikt.

# INFORMA

## Spraakkiezer

Specificaties:	
Voeding	via inbraakcentrale
Voeding	10 tot max. 18 V
Stroomverbruik	50 mA stand-by (max. 200 mA bij in gebruik)
Negatieve inputtrigger	< 1,0V
Positieve inputtrigger	3,5 V tot max. 15 V
LED-indicatie	één voedings-LED (groen) 4 LED's (rood) voor de weergave van de status van de IP1-IP3- en onderdrukkingsingangen
Geheugentype	Permanent geheugen
Werkings temperatuur (bij in gebruik)	0 tot 60 °C
Kiesmethode	DTMF (toon)
Ingangen	3 Triggeringangen IP1-IP3 1 Onderdrukkingsingang om de "volg-mij" functie mogelijk te maken
Telefoonnummers	3 telefoonnummers + Volg-mij-nummer
Berichtlengte	20 seconden (locatiebericht 11 sec + 3 alarmberichten, 3 sec per bericht)
Toegangs codes	2, programmeerbaar (klant en installateur)
Sabotagedetectie	behuizing voor en achterzijde
Afmetingen	b 148 mm, h 115 mm, d 32 mm
Gewicht	278 g

Bestelinformatie:	
8EP276A-NL	Informa-spraakkiezer

### Honeywell Security & Custom Electronics

Netwerk 121,

1446 WV PURMEREND

Nederland

Tel: +31 (0)299 410 200

Fax: +31 (0)299 410 201

intrusion.nl31@honeywell.com

www.honeywell.com/security/nl

HSCE-INFORMA-01-NL(0208)DS-E  
February 2008  
© 2008 Honeywell International Inc.

